

Titre du produit :

Détecteur de Mouvement Radar Ip65 Pour Grande Baie Led Série A

Codes produits :

Référence : GA6767

EAN13 : -

Caractéristiques du produit :

Dimmable: Oui en options



Protection IP : 20

Garantie: 3 Ans contre tout vice de fabrication

Type ampoule / Support / produit: Lampe UFO LED



Design-led.fr
L'ambiance lumineuse depuis 2011



Description du produit :

Comment fonctionne le capteur ?

Le détecteur de mouvement peut allumer la lumière en fonction du mouvement. Avec ce détecteur intégré, la lumière s'allume automatiquement en cas de besoin et s'assombrit jusqu'à pré-réglé avant.

La distance de détection maximale est de 15 mètres.

La lumière reste éteinte pendant la journée même lorsqu'elle détecte un mouvement grâce à son réglage en lux. La lumière est activée à 100 % lorsqu'il y a un mouvement dans un lux ambiant insuffisant.

S'il n'y a plus de mouvement, la lumière s'atténuerait jusqu'au niveau d'atténuation en veille, puis s'éteindrait complètement.

Vous pouvez profiter de toutes les fonctions activées avec la commande. (*Non inclus dans le produit)

*Combinable avec la télécommande pour UFO Hood

Comment fonctionne la commande ?

« ON / OFF » : la lumière s'allume ou s'éteint en permanence.

« Mode Auto » le capteur commence à fonctionner avec la dernière configuration.

« Réinitialiser » : les paramètres reviennent à la valeur par défaut.

« Dim+ » ou « Dim- » pour régler la luminosité du timeout

« Test 2s » est à des fins de test. Le capteur passe en mode test avec un timeout de 2 secondes. Ce mode peut être terminé en appuyant sur « Réinitialiser » ou sur un mode scène ou un délai d'attente.

« Power 100% » « Power 80% » peut être utilisé pour définir la puissance que vous souhaitez économiser ou dépenser.

« Lux Désactiver » pour désactiver le capteur de lux.

Mode scène : Il y a 4 programmes de scène fixes à sélectionner selon les besoins. Ils peuvent être modifiés en sélectionnant les réglages à distance, le capteur a de la mémoire même après une coupure de courant :

SC1 : détection 100 % / autonomie en veille 1 min / autonomie en veille 10 min / atténuation en veille 10 % / capteur 2 lux

SC2 : détection 100 % / autonomie en veille 5 min / autonomie en veille 10 min / atténuation en veille 10 % / capteur 2 lux

SC3 : 100 % de détection / 10 min d'autonomie en veille / 30 min d'autonomie en veille / 10 % de gradation en veille / capteur de 10 lux

SC4 : détection 100 % / autonomie en veille 10 min / autonomie en veille +? / gradation en veille 10 % / capteur 50 lux

Le temps de veille est le temps pendant lequel la lumière reste allumée à 100% si aucun mouvement n'est détecté.

La période d'attente est le temps pendant lequel le luminaire reste allumé avec une lumière tamisée.

Fiche technique Marque iSG Lighting Tempé de travail -40°C ~ + 65°C Protection IP65 Alimentation 10-15V DC Matériel PC Inclus Ne comprend pas la télécommande Dimmable Oui Garantie 3 Angle de détection 360° Distance de détection 15 mètres